## <u>持ち込み PC 印刷設定(Windows 7 編)</u>

富士ゼロックスのサイトから以下のプリンタドライバをダウンロード

http://www.fujixerox.co.jp/download/

機種:カラープリンター Docuprint C3360

ドライバ: ART EX ドライバー (標準)



ダウンロードしたファイルを実行する。

ファイルが解凍されインストーラが起動するが、右の画面が 表示されたら、[キャンセル]でインストーラを終了する。



コントロールパネルから[デバイスとプリンター]を開き、	[プ
リンターの追加]をクリック。	

9	● プリンターの追加
	インストールするプリンターの種類の選択
	○ ローカル ブリンターを追加します(L) USB ブリンターがない場合のみこのオブションを使用してください (USB ブリンターはブラグ インされたときに自動的にインストールされます)。
	→ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します( <u>W</u> ) コンピューターがネットワークに接続されているか、または Bluetooth プリンターかワイヤレ ス プリンターがオンになっていることを確認してください。
	次へ(L) <b>キャンセル</b>

[ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追 加します]をクリック。

🍹 🖶 プリンターの追加	X
利用できるプリンターを検索してい	สฐ
プリンター名	7562
	停止( <u>S</u> )
→ 探しているプリンターはこ	の一覧にはありません(R)
	次へ(N) <b>キャンセル</b>

🦂 🖶 プリンターの追加	
ブリンター名または TCP/IP アドレスでプリンターを検索	
◎ プリンターを参照する( <u>W</u> )	
<ul> <li>共有プリンターを名前で選択する(S)</li> </ul>	
http://133.9.5.162/printers/C3360A-IPP/.printer	参照( <u>R</u> )
例: ¥¥<コンピューター名>¥<プリンター名> または http://くコンピューター名>/printers/くプリンター名>/.printer	
◎ TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)	
× k	ヽ(N) ≠ャンセル

プリンターの追加ウィザード	? ×
プリンターの製造元とモデ いる場合は、「ディスカ使 のマニュアルを参照して互	ルを選択してください。プリンターにインストール・ディスクが付居して 目をグリックしてください。プリンターが一覧にない場合は、プリンター 換性のあるプリンターを選択してください。
製造元 _	7/12/9-
Brother	Brother DCP-116C
Canon	Brother DCP-117C
Casio	Brother DCP-128C
Epson -	Brother DCP-129C +
このドライバーはデジタル署名さ     ドライバーの署名が重要な理由	れています。 ディスク使用(H)
	OK キャンセル

ี วองย่-	ディスクからインストール	×
~	製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元( <u>©</u> ): C¥Users¥xxxx¥Downloads¥fxdpc3360plw13121nwxxp6fja: <del>、</del>	参照( <u>B</u> )

[探しているプリンターはこの一覧にはありません]をクリック。

[共有プリンターを名前で選択する]を選択し、以下のいずれか を入力して[次へ]をクリック。

http://133.9.5.162/printers/C3360A-IPP/.printer http://133.9.5.163/printers/C3360B-IPP/.printer

[ディスク使用]をクリック。

[参照]をクリックして、ドライバをダウンロードしたフォル ダ内の fxlthji.inf を開く。

※[ダウンロード]フォルダにダウンロードした場合 C:¥Users¥<UserName>¥Downloads¥ fxdpc3360plw13121nwxp6fja¥cswnd¥ART\_EX¥x64¥

プリンターの追加ウィ	げード		? ×
プリンター。 いる場合 のマニュア	の製造元とモデルを選択してくださし よ [ディスク使用] をクリックしてくださ ルを参照して互換性のあるプリンタ	い。ブリンターにインストール ラ さい。ブリンターが一覧にない ーを選択してください。	「ィスクが付属して 場合は、プリンター
プリンター 一 FX DocuPrint C	3360		
このドライバー(ご <u>ドライバーの署</u> 名	ま、Authenticode(tm) 署名があり: 5が重要な理由	ŧŧ. ī	イスク使用(山)
		ОК	*+>セル

[FX DocuPrint C3360] が表示されていることを確認し、 [OK]をクリック。

Windows セキュリティ	[インストール]をクリック。
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 名称: Fuij Xerox プリンター 愛行元: Fuij Xerox Co., Ltd.	
□ "Fuji Xerox Co., Ltd." からのソフトウェアを常に 信頼する(点)	
・ 信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイス ソフトウェアを判断する方法	

[次へ]をクリック。

C3360A-IPP (http://133.9.5.162 上) が正しく追加されました	
プリンター名(P): C3360A-IPP (http://133.9.5.162 上)	
このプリンターに FX DocuPrint C3360 ドライバーガインストールされました。	
次へ(N) キャンセル	)

X 🍚 🖶 プリンターの追加 C3360A-IPP (http://133.9.5.162 上) が正しく追加されました プリンターが正しく動作していることを確認したり、プリンターのトラブルシューティング情報を表示したりするには、テスト ペ ージを印刷してください。 テストページの印刷(P) 売了(E) キャンセル

[完了]をクリック。

デバイスの追加 デバイス (4)	プリンターの追加	印刷ジョブの表示	»	-
			Ĩ	
DELL E2009W	Dell USB Entry Keyboard	HELPDESK02	USB Optical Mouse	
プリンターとF	FAX (5)	115		
		-		
Fax	Microsoft XPS Document Writer	OKI MC362(PCL)	OneNote 2010 に送る	C3360A-IPP (http://133.9.5. 162 上)

[デバイスとプリンター]に追加された[C3360A-IPP]を右クリ ックし、[プリンターのプロパティ]をクリック。

🌺 C3360A-IPP (http://133.9.5.162 上)のプロパティ
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 初期設定 プリンタ構成
▼ 認証管理する()
認証管理モード( <u>M</u> ): 使用する認証情報( <u>E</u> ):
□-t/- • User ID/Account ID •
記録正備報用の設定(U)
ヘッダー/フッター印刷の設定制限(E) カラーモード制限(Q):
Utali 🔹 Utali
フォント置き換えテーブルの編集(R) ユーザー定義用紙(S) 標準に戻す(D)

認証情報の設定	? ×	
<ul> <li>第に同じ認証情報を使用する(L)</li> <li>User IDの指定(L):</li> <li>IDを入力する</li> </ul>	•	
User ID( <u>0</u> ):	バスワード( <u>N</u> ):	
XXXXXXXXX		
Account LDU: 審積用ユーザーID(S):	暗証番号( <u>B</u> ):	
○ ジョブごとに認証の入力画面を表示:	する(」)	
☑ 前回入力した情報を表示する(⊻)		
✓ User IDをアスタリスク(***)で表示	(する(山)	
☑ Account IDをアスタリスク(***)で	表示する( <u>T</u> )	
OK キャンセル 3	鷹準に戻す(D) ヘルプ(H)	

C3360A-IPP (http://133.9.5.162 上)のプロパティ
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 初期限定 カリンダ構成
▼ 認証管理する()
認証管理モード( <u>M</u> ): 使用する認証情報( <u>E</u> ):
ユーザー ・ User ID/Account ID ・
認証情報の設定(山)…
ヘッダー/フッター印刷の設定制限(E) カラーモード制限(Q):
Utati • Utati •
フォンル要素換えテーブルの編集(B) フーザー定差用紙(S) 標準に戻す(D)
UK キャンセル 通用(A) ヘルプ

[初期設定]タブを開き、[認証情報の設定]をクリック。

以下を設定し、[OK]で閉じる。

User ID の指定: ID を入力する User ID: 学籍番号+CD(例. 1x00a0000) パスワード: (空白)

[OK]でプリンタのプロパティを閉じる。

以上